61.122.391.051-ARE-A2说明书/七国语言说明书/105G铜版纸/单黑双面印刷/风琴折6折再对折/390*200mm/A3





FENIXLIGHT LIMITED
Tel:+86-755-29631163/83/93 Fax:+86-755-29631181
www.fenixlight.com E-mail:info@fenixlight.com
Address: 8/F,2nd Building,DongFangMing Industrial Center,
33rd District,Baoan, Shenzhen 518133,China
Made in China/ Shenzhen He Xinyu Technology Co., Ltd. (ODM)

Guarantee Period: 12 months

(中文) 产品特点

- 本产品适用于检验下电池充电。
  1. 一节或两节镍氢/镉充电电池(10440,14500,16340,18650,21700,26650)电池包
  2. 一节或两节锂氢，锂聚电池：AAA、AA、C电池
- 支持AC100-240V/50-60Hz或DC12-24V充电。
- LCD屏幕显示充电状态。
- LCD屏幕显示电池电量。
- 具备短路保护，过电流保护，过电压保护，电池反接保护功能。
- 精准贴芯片控制智能式充电，延长电池使用寿命。

规格参数

- 输入：支持AC100-240V/50-60Hz 0.35A或DC12-24V/1.0A充电；此为市场通用型充电适配器规格参数；
- 额定输出功率：3W（镍氢/镉镍电池）/4.4W（锂离子电池）；
- 充电电池充电完成指示灯：

工作方式		对电池充电	
电 压	4.2V		1.5V
电 流	1.0A		1.0A
电 池 类 型	10440、14500、16340、18650、21700、26650		AA AAA C

- 外观尺寸：148毫米（长）×79毫米（宽）×40.5毫米（高）
- 重 量：197克（不含充电池）
- 工作温度：-10℃ 至 60℃
- 工作湿度：5% 至 90%
- 储藏温度：-20℃ 至 60℃

安全规格

符合UL, GS, PSE, FCC, CE, CB, RoHS, WEEE

使用方法

1、插入电池
保证电池两正负极方向与充电通道图标标识一致（仅支持对支持的电池充电）

2、电池类型选择
- 一节镍氢/镉（NI-CD/NI-MH）充电锂口，面附插口为0.5C的充电锂口(图1)；
- 一节镍氢/镉（NI-CD/NI-MH）充电锂口，面附插口为0.5C的充电锂口(图1)；
  （4xNiMH/NiCd）
- 两个及通道的智能充电电池均为1A，实际充电过程中，充电电流可能会略小于1A。
- 两个及通道充电时，互不干扰，因两个通道电路独立，可能存在统小差别，并以把两个对充通电的电池交叉装通道位置